

 Tietokoneen rakenne


[Luento 11]

IA-64 (Itanium)

Stallings: Ch 15

- Yleistä IA-64:stä
- Predikointi
- Spekulointi
- Ohjelmoitu liukuhihna (software pipelining)
- Itanium 2

Intel Multi-core ja STI Cell



Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 1

 EPIC (Explicit Parallel Instruction Computing)

Œ Rinnakkaisuus esiin jo konekielen tasolla, ei näkymättömissä siellä jossain laitetasolla

- Utta semantiikkaa konekielen tasolle
- Kääntäjä ratkoo riippuvuuteen liittyvät ongelmat, laitteisto (toteutus) luottaa siihen
- VLIW (Very Long Instruction Word)
 - Käsittelee käskyjä nippissa (bundle)

Ž Hyppyjen predikointi, kontrollspeekuloointi

- Suorittaa useita haarautumispolkuja
- Spekulatiiviset muistinoudot myös datalle

Linuksen kommentti IA-64:sta (2005): <http://www.realworldtech.com/forums/index.cfm?action=detail&id=60298&threadid=60123&roomid=2>

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 2

IA-64 vs. Superskalaari

(Sta06 Table 15.1)

Superscalar	IA-64
RISC-like instructions, one per word	RISC-like instructions <u>bundled</u> into groups of three
Multiple parallel execution units	Multiple parallel execution units
Reorders and optimizes instruction stream at run time	Reorders and optimizes instruction stream at compile time
Branch prediction with speculative execution of one path	Speculative execution along <u>both</u> paths of a branch
Loads data from memory only when needed, and tries to find the data in the caches first	Speculatively loads data <u>before</u> its needed, and still tries to find data in the caches first

- IA-64 liikkeelle puhtalta pöydältä
 - unohda historiallinen painolasti
- HP ja Intel yhteistyössä
 - HOW to use?**
 - Bigger cache ?
 - More processors?
 - More superscalar?

More transistors per chip
Billions?
→ pipelining
→ + RISC => superscalar
→ => more and =>more parallelism and speed

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 3

IA-64 Rakenne

- Paljon rekistereitä => ei uudelleennimeämisiä ja riippuvuuksien analysointia
- vähintään 8 suoritusyksikköä
(riippuu lastun transistorien määrästä ja niitä hyödynnetään niin paljon kuin pystytään)
- GR-rekistereissä NaT-bitti (Not a Thing) => "myrkkyä"

GR = General-purpose or integer register
FR = Floating-point or graphics register
PR = One-bit predicate register
EU = Execution unit

(Sta06 Fig 15.1)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 4

Käskyformaatti

nippu

128-bit bundle

instruction slot 2	instruction slot 1	instruction slot 0	Template
41		41	5

- Nouto muistista
- Template

 - m
 - m

Major opcode	other modifying bits	GR3	GR2	GR1	PR
4	10	7	7	7	6

- PR: Käskyissä spekulointiin liittyvä predikaattirekisteri
 - 1-bittinen, tarkistetaan kommitointihetkellä
- Käskyissä tavallisesti 3 rekisteriä
- Load/Store -arkkitehtuuri

(Sta06 Fig 15.2)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 5

Toimintoyksiköt

(Sta06 Table 15.2, 15.3)

Instruction Type	Description	Execution Unit Type
A	Integer ALU	I-unit or M-unit
I	Non-ALU integer	I-unit
M	Memory	M-unit
F	Floating-point	F-unit
B	Branch	B-unit
X	Extended	I-unit/B-unit

- Max 6 käskyä suoritukseen per sykli
- Musta pystyviiva = stop
= Käskyjen välillä riippuvuus
(ei tarvita NOP-käskyjä)

Template kertoo, mitkä käskyt voidaan suorittaa rinnakkain (parallel).

Useita nippuja voidaan sijoittaa peräkkäin ja asettaa template-kentät sopivasti => esim. 8 rinn. käskyä.

Template	Slot 0	Slot 1	Slot 2
00	M-unit	I-unit	I-unit
01	M-unit	I-unit	I-unit
02	M-unit	I-unit	I-unit
03	M-unit	I-unit	I-unit
04	M-unit	L-unit	X-unit
05	M-unit	L-unit	X-unit
08	M-unit	M-unit	I-unit
09	M-unit	M-unit	I-unit
0A	M-unit	M-unit	I-unit
0B	M-unit	M-unit	I-unit
0C	M-unit	F-unit	I-unit
0D	M-unit	F-unit	I-unit
0E	M-unit	M-unit	F-unit
0F	M-unit	M-unit	F-unit
10	M-unit	I-unit	B-unit
11	M-unit	I-unit	B-unit
12	M-unit	B-unit	B-unit
13	M-unit	B-unit	B-unit
16	B-unit	B-unit	B-unit
17	B-unit	B-unit	B-unit
18	M-unit	M-unit	B-unit
19	M-unit	M-unit	B-unit
1C	M-unit	F-unit	B-unit
1D	M-unit	F-unit	B-unit

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 6

Symbolisen konekielen formaatti

```
[qp] mnemonic[.comps] dests = srcs
```

qp	qualifying predicate register - jos predikaattirekisterin arvo=1 (true), commit
mnemonic	operaation mnemoninen nimi
comps	completers, erottelu pilkuilla - jotkut käskyt muodostuvat kahdesta osasta
dests	destination operands, erottelu pilkuilla
srcs	source operands, erottelu pilkuilla

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 7

Symbolisen konekielen formaatti

- **Käskyryhmän rajat merkitään ;;**
 - Vihje: nämä konekäskyt voi suorittaa rinnakkain
 - Konekielessä template, jossa "musta pystyviiva"
 - Ryhmän sisällä ei data- tai kirjoitusriippuvuutta ts. no read after write (RaW) tai
no write after write (WaW)
 - Entä antiriippuvuus (WaR)???

```
ld8 r1 = [r5]          // ensimmäinen ryhmä
sub r6 = r8, r9 ;;
add r3 = r1, r4        // toinen ryhmä
st8 [r6] = r12         // paikan osoite r6:ssä
```

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 8



Tietokoneen rakenne

Avainmekanismit

- Predikointi
- Kontrollispekulointi
- Dataspekulointi
- Ohjelmoitu liukuhihna

Intellin kalvot: <http://www.cs.helsinki.fi/u/kerola/tikra/IA64-Architecture.pdf>

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 9



Predikoitu suoritus

Kääntäjä



- Muodosta käskyniput, aseta template
 - Kuva, mitkä käskyt voisi suorittaa samanaikaisesti
 - Käskyjen todellinen suoritusjärjestys kimpun sisällä voi olla mikä vain
- Poista if-then-else rakenteen hypyt
 - Vertailu asettaa kaksi predikaattirekisteriä
 - Kummankin haaran käskyihin mukaan oma predikaatti
 - Kumpaakin haaraa tullaan suorittamaan

Intel kalvo 18

CPU

- Suorita molemmat haarat
- Tarkista predikaatit, kun vertailukäsky valmistuu
 - Predikaatti on aina valmis kommitointivaiheessa?
 - Hylkää väärä polku (käsky), hyväksy oikea polku

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 10



Load-spekuloinnit

- Aloita datan lataaminen muistista etukäteen
= spekulatiivinen load
 - Valmiina CPU:ssa kun tarvitaan, ei latenssia
 - Yleensä helppoa, mutta ei, jos välissä haarautuminen/store
- Välissä haarautuminen?
 - Spekuloitu load voi aiheuttaa keskeytyksen, jota ei olisi koskaan pitänyt tapahtua
- Välissä store?
 - Spekuloitu load voi kohdistua samaan muistipaikkaan, jota store on juuri muuttamassa

```
... Comp R1, =Limit
JLE Done
Load R5, Table(R1)
...
```

```
...
Store R1, (R3)
Load R5, (R4)
...
```

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 13

Kontrollispekuloointi

Intel kalvo 26

- Kontrollispekuloointi = nostaa (hoist) load-käsky aiemmaksi koodissa hyppykäskyn etupuolelle
 - Merkitse se kuitenkin spekulatiiviseksi (.s)
 - Jos spekuloointi aiheuttaa poikkeuksen, sen käsitteily viivästetään (NaT bitti)
 - § On mahdollista, että kyseistä poikkeusta ei pitänyt tapahtua!
 - Lisää alkuperäiseen kohtaan chk-käsky (chk.s), joka tarkistaa poikkeuksen ja käynnistää recovery-rutiinin



```
je L2
ld8 r1=[r5]
use r1
```

⇒

```
ld8.s r1=[r5]
je L2
chk.s r1, recovery
use r1
```

← completer

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 14



Ohjelmoitu liukuhihna

Software pipelining

Why called software pipeline?

- Laitteiston tuki silmukan purkamiseksi s.e. voidaan suorittaa useita iteraatioita samanaikaisesti
- Rinnakkaisuus syntyy suorittamalla eri iteraatiokierroksia kuuluvia toimintoja yhtäaikaa
- Kukin iteraatiokierros käyttää eri rekistereitä
 - Automaattinen rekistereiden uudelleennimeäminen
- Alku (prolog) ja loppu (epilog) erikoistapauksina rotatoivan predikaattirekisterin avulla
- Silmukan hyppykäsky korvattu erityiskäskyllä, joka kontrolloi ohjelmoidun liukuhihnan käytöä
 - Rotatoi rekisterit, vähentää silmukkalaskuria

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 17

Ohjelmoidun liukuhihnan idea

for i=5 to 1 do y[i] = x[i] + c

```

mov lc = 5
L1: ld4 r4 = [r5],4 ;;
    add r7 = r4,r9 ;;
    st4 [r6] = r7,4
    br.cloop L1 ;;

ld4 r32 = [r5], 4 ;; // cycle 0
ld4 r33 = [r5], 4 ;; // cycle 1
ld4 r34 = [r5], 4 // cycle 2
add r36 = r32, r9 ;; // cycle 2
ld4 r35 = [r5], 4 // cycle 3
add r37 = r33, r9 // cycle 3
st4 [r6] = r36, 4 ;;
ld4 r36 = [r5], 4 // cycle 4
add r38 = r34, r9 // cycle 4
st4 [r6] = r37, 4 ;;
add r39 = r35, r9 // cycle 5
st4 [r6] = r38, 4 ;;
add r40 = r36, r9 // cycle 6
st4 [r6] = r39, 4 ;;
st4 [r6] = r40, 4 ;; // cycle 7

```

Vähän käskytason rinnakkaisuutta, pieni koodi
Paljon suoritusaiasta rinnakkaisuutta!
Operoi eri iteraation rekistereillä samanaikaisesti

Cycle 0	ld4				
Cycle 1		ld4			
Cycle 2	add		ld4		
Cycle 3	st4	add		ld4	
Cycle 4		st4	add		ld4
Cycle 5			st4	add	
Cycle 6				st4	add
Cycle 7					st4

Prolog Kernel Epilog

(Sta06 Fig 15.6)

Intel kalvo 25

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 18

```

        mov lc = 199          // set loop count register
        mov ec = 4            // set epilog count register
        mov pr.rot = 1<<16;; // pr16 = 1, rest = 0
L1: (p16) ld5 r32 = [r5], 4 // cycle 0
    (p17) ---             // empty stage
    (p18) add r35 = r34, r9 // cycle 0
    (p19) st4 [r6] = r36, 4 // cycle 0
        br.ctop L1 ;;      // cycle 0
    
```

Koodi s.555

Koodi

(Sta06 Table 15.4)

Cycle	Execution Unit/Instruction				State before br.ctop					
	M	I	M	B	p16	p17	p18	p19	LC	EC
0	ld4			br.ctop	1	0	0	0	199	4
1	ld4			br.ctop	1	1	0	0	198	4
2	ld4	add		br.ctop	1	1	1	0	197	4
3	ld4	add	st4	br.ctop	1	1	1	1	196	4
...
100	ld4	add	st4	br.ctop	1	1	1	1	99	4
...
199	ld4	add	st4	br.ctop	1	1	1	1	0	4
200		add	st4	br.ctop	0	1	1	1	0	3
201		add	st4	br.ctop	0	0	1	1	0	2
202			st4	br.ctop	0	0	0	1	0	1
					0	0	0	0	0	0





Tietokoneen rakenne

IA-64 Rekisterit

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen

5.12.2007

Luento 11 - 20



Rekisteripino, Register Stack Engine

Intel kalvot 15-17

- r0..r31 globaaleille muuttujille
- r32..r127 (96 kpl) aliohjelmakutsuille
- Kutsu varaa pinosta rekisteri-ikkunallisen (frame)
 - parametrit (inputs/outputs) + paikalliset mät (locals)
 - Koko dynaamisesti määriteltäväissä (alloc-käsky)
- Kutsun jälkeen rekisterit uudelleennimetty
 - Aliohjelman näkemät parametrit alkavat aina r32:sta
- Allokointi renkaana
 - Jos pino täyttyy, laitteisto tallettaa vanhoja ikkunoita muistiin (= pinoon, backing store)
 - § Sijainti rekistereissä BSP, BSPSTORE

Rekisteripino


Intel kalvo 17

- Allokointi ja palautus käyttää kahta rekisteriä
- CFM, Current Frame Marker
 - Rekisteripinosta kutsun yhteydessä varatun alueen koko
 - § sof=size of frame, sol=size of locals,
 - § sor=size of rotation portion (SW pipeline)
 - GR/FP/PR-rekistereiden rotatointitieto
 - § rrb=register rename base
- PFS, Previous Function State
 - CFM:n edellinen sisältö tänne, vanha PFS jonnekin toiseen rekisteriin (alloc voi määrättää minne)

CFM	6	7	7	4	7	7
	rrb.pr	rrb.fr	rrb.gr	sor	sol	sof

PFS	ppl	pec			pfm
	2	4	6	14	38

(Sta06 Fig 15.9)



Sovelluksen rekisterit

Sta06 Fig 15.7

Kernel registers (KR0-7)	Convey information from the operating system to the application.
Register stack configuration (RSC)	Controls the operation of the register stack engine(RSE)
RSE Backing store pointer (BSP)	Holds the address in memory that is the save location for r32 in the current stack frame.
RSE Backing store pointer to memory stores (BSPSTORE)	Holds the address in memory to which the RSE will spill the next value.
RSE NaT collection register (RNAT)	Used by the RSE to temporarily hold NaT bits when it is spilling general registers.
Compare and exchange value (CCV)	Contains the compare value used as the third source operand in the cmpxchq instruction.
User NaT collection register (UNAT)	Used to temporarily hold NaT bits when saving and restoring general registers with the ld8/till and st8/spill instructions.
Floating-point status register (FPSR)	Controls traps, rounding mode, precision control, flags, and other control bits for floating-point instructions.
Interval time counter (ITC)	Counts up at a fixed relationship to the processor clock frequency.
Previous function state (PFS)	Saves value in CFM register and related information.
Loop count (LC)	Used in counted loops and is decremented by counted-loop-type branches.
Epilog count (EC)	Used for counting the final (epilog) state in modulo-scheduled loops.

(Sta06 Table 15.5)

Tietokoneen rakenne

Itanium 2

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 27

Itanium 2

ITANIUM²

- Toteutettu IA-64 arkkitehtuuri, 2002
- Yksinkertaisempi kuin perinteinen superskalaari CPU
 - Ei resurssien "varausasemia"
 - Ei uudelleenjärjestelypuskureita (ROB)
 - Ei suuria määriä uudelleennimeämiskeskistereitä
 - Ei logiikkapiirejä riippuvuuskien selvittelyyn
 - Kääntäjä ratkonut riippuvuudet eksplisiittisesti
- Suuri osoiteavaruuus
 - Pienin yksikkö: 1, 2, 4, 8, 10, 16 tavua
 - Suositus: kohdenna luonollisille rajoille
- Tukee sekä Big-endian että Little-endian muotoja

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 28

Itanium 2

- Leveä ja nopea väylä: 128b, 6.4 Gbps
- Paranneltu välimuistihierarkia
 - L1: erilliset 16KB + 16KB, joukkoass. (4-way), 64B rivit
 - L2: yhdistetty 256KB, joukkoass. (8-way), 128B rivit
 - L3: yhdistetty, 3MB, joukkoass. (12-way), 64B rivit
 - Kaikki on-chip, pienemmät latenssit
- TLB hierarkia
 - I-TLB L1: 32 alkiota, assosiaatiivinen
 - L2: 128 alkiota, assosiaatiivinen
 - D-TLB L1: 32 alkiota, assosiaatiivinen
 - L2: 128 alkiota, assosiaatiivinen


Muistinhallinta



- Muistihierarkia näkyy myös sovellukselle
= mahdollisuus antaa vihjeitä
 - Noutojärjestys: varmista, että aiemmat operaatiot valmiita
 - Paikallisuuus: nouda paljon/vähän lohkoja välimuistiin
 - Ennaltanouto: milloin siirtää lähemmäs CPU:ta
 - Tyhjennys: rivin invalidointi, kirjoituspolitiikka
- Implisiittinen kontrolli (poissulkeminen)
 - Muistipaikan ja rekisterien sisältöjen vaihto
 - Vakion lisääminen muistipaikkaan
- Mahdollisuus kerätä suorituskykydataa
 - Jotta voi antaa parempia vihjeitä...

Itanium 2

- 11 käskyn suoritukseen valintaikkuna (issue ports)
- Max 6 käskyä suoritettavaksi per sykli
 - in-order issue, out-of-order completion
- 8-vaiheinen liukuhihna
- Entistä enemmän suoritusyksikköjä (22 kpl)
 - 6 general purpose ALU's (1 cycle)
 - 6 multimedia units (2 cycles)
 - 3 FPU's (4 cycles)
 - 3 branch units
 - 4 data cache memory ports (L1: 1/2 cycle load)
- Paranneltu hyppyjen ennustuslogiikka
 - Myös sovellus voi antaa vihjeitä
 - Käytetään välimuistin hutien lukumääärän minimoimiseen

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 31







Tietokoneen rakenne

Current State (2006-7)

- Intel hyper-thread and multi-core
- STI multi-core

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 35



Intel Pentium 4 HT (IA-32)

- HT – Hyper-threading
- 2 logical processors in one physical processor
- OS sees it as symmetric 2-processor system
- Use wait cycles to run the other thread
 - memory accesses (cache miss)
 - dependencies, branch miss-predictions
- Utilize usually idle int-unit, when float unit in use
- 3.06 GHz + 24% (?)
 - GHz numbers alone are not so important
- 20 stage pipeline
- Dual-core hyper-thread processor
 - Dual-core I tantium-2 with Hyper-threading

<http://www.intel.com/multi-core/index.htm>


Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 36

Intel Multi-Core Core-Architecture

- 2 or more (> 100?) complete cores in one chip
 - No more hyper-threading
 - Simpler structure, less power
 - Private L1 cache
 - Private or shared L2 cache?
- Intel Core 2 Duo E6700
 - 128-bit data path
 - Private 32 KB L1 data cache
 - Private 32 KB L1 instr. Cache (for micro-ops)
 - Shared/private 4 MB L2 data cache

[Click 1 or 2 for Torres articles](#) [Click for Pawlowski article](#)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 <http://www.hardwaresecrets.com/article/366> Luento 11 - 37



Tietokoneen rakenne

STI Cell Broadband Engine

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 38


Tausta

- Yksinkertaistetaan CPU:n toimintaa
 - Yksinkertaisia, mutta suorituskykyisiä yksiköitä
 - § Useita tehokkaita vektoriprosessointiin erikoistuneita 'työjuhtia' (SPE), joiden toimintaa säätelee "työnjohtaja" (PPE)
 - PPE on tavallinen 64 b PowerPC with VMX
 - § RI SC arkkitehtuuri, kaksisäikeinen, in-order, yksinkertainen ennustuslogiikka => Kääntäjän tulee huolehti järjestelystä
 - SPE saa tehtävät kokonaисina
 - § Data + koodi
 - § 256 KB:n oma muisti, ei välimuistia
 - § 128 rekisteriä a' 128 bittiä, 64 GB/s
 - § 2 liukuhihnaa: even, odd
 - § Ei mitään hyppyennustuslogiikkaa, "branch hint"-käsky

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 39

STI Cell Broadband Engine

- Sony-Toshiba-IBM (STI)
 - James Kahle, IBM
- 1 PowerPC PPE
 - Power Processing Element
 - 32 KB L1 data and instr. caches
 - 256KB L2 cache
 - MMU with virtual memory
 - 2 hyper-threads
 - "normal programs"
- 8 SPE's
 - Synergistic Processor Elements
 - 256KB local data/instr memory
 - Receive code/data packets from off-chip main memory



<http://researchweb.watson.ibm.com/journal/rd/494/kahle.html>

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 40

STI Cell Broadband Engine

- o Programming Models for SPE use
 - u Function offload Model
 - § Run some functions at SPE's
 - u Device Extension Model
 - § SPE as front-end for some device
 - u Computational Acceleration Model
 - § SPE's do most of computation
 - u Streaming Models
 - § Data flow from SPE to SPE
 - u Shared-mem multiprocessor Model
 - § Local store as cache
 - § Cache coherent shared memory
 - u Asymmetric Thread Runtime Model

[Click for Kahle et al article](#) <http://researchweb.watson.ibm.com/journal/rd/494/kahle.html>

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 41

STI Cell (Cell B.E.)


- o Sony
 - u Playstation 3 (4 cells)
- o IBM
 - u Roadrunner supercomputer (2006-2008)
 - [click](#)
 - § \$110M, 1100 m², Linux
 - § Peak 1.6 petaflops (1.6×10^{15} flops)
 - Sustained 1 petaflops
 - § Over 16000 AMD Opterons for file ops and communication (e.g.)
 - Normal servers
 - § Over 16000 Cells for number crunching
 - Blade centers

[click](#)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 42

STI Cell (Cell B.E.)

- Toshiba
 - All TV's in 2006?
 - § 1 cell, 2006?
- Mercury Computer Systems
 - Cell accelerator board (CAB) for PC's
 - 180 GFlops boost, Linux
- Blade servers
 - Mercury CTES
 - § Cell Technology Evaluation System
 - § 1-2 Dual-Cell Blades, Linux
 - IBM Blade Server
 - § 7 boards, 2 Cells each
 - § 2.8 TFlops, Linux



Mercury Dual-Cell Blade



IBM Blade Server prototype w/ 2 cells (2005)

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 43

Kehitys kulkee ...

- X86 => Pentium => Core => Nehalem
 - Superscalar
 - § Yhä tehokkaampaa liukuhihnatekniikan hyödyntämistä
 - Rinnakkaisia liukuhihnoja
 - Haarautumisten ennustaminen
 - Out-of order -suoritus
 - CISC => RISC muunnos
 - Hyperthreading = monistetaan osia suorittimesta
 - Chip -level multiprocessing
 - § Yhä useampi suorittimia samalla lastulla
 - Vektorikäskykanta
 - § Rinnakkaisista datan käsitteilyä
 - Välimuisti: useita tasoja, yhä suurempi välimuisti
 - § OX9650: 12 MB L2

Tietokoneen rakenne / 2007 / Liisa Marttinen 5.12.2007 Luento 11 - 44

Hieman eri suuntaan ...

- **Virrankulutus**
 - Kannettavat laitteet
 - Pakkaustiheys => kuumeneminen
- **Superskalaaripolku jo kuljettu loppuun?**
 - Ennustuslogiikan parantaminen tuo yhä pienemmän hyödyn => yksinkertaisempi CPU
 - § => Ohjelmallinen toteutus (Transmetan Crusoe, mutta muistin käyttö on hyvin hidasta!)
 - § => käantäjä hoittaa ja CPU saa käskyt paremmin järjestettynä (IA-64, Itanium2, CELL, ..)
- **Yhä useampia prosessoreita yhdellä lastulla**
 - Eri tehtäviä eri prosessoreilla
 - Prosessoreiden toiminnan koordinointi

Kertauskysymyksiä

- EPI C?
- Miksi käskynipun yhteydessä on template?
- Mitä tarkoitetaan predikoinnila?
- Kuinka se toimii?
- Mitä tarkoittaa kontrollispekuloointi?
- Entä dataspekuloointi?
- Miten rekistereitä käytetään aliohjelmakutsuissa?
- Mikä ero hyper-threadeillä ja multi-corella?