Luento 2
TTK-91 tietokone ja sen KOKSI simulaattori

Miksi TTK-91?

TTK-91 rakenne ja käskykanta-arkkitehtuuri

Mikä on simulaattori?

Miten TTK-91 ohjelmia suoritetaan simulaattorissa?

 Copyright Teemu Kerola 2002

Miksi konekieltä?

- Koneen toiminnan ymmärtäminen
- Oman ohjelman toiminnan ymmärtäminen
- Koneenläheinen ohjelmointi
- Kääntäjän tekeminen
  - kääntäjä kääntää konekielelle lausekielisen ohjelman
- Ohjelman tehokkuus
  - osia ohjelmasta ohjelmoidaan suoraan konekielellä

 Copyright Teemu Kerola 2002

Miksi ei oikeaa konekieltä?

- Oikeat konekielet huomattavasti monimutkaisempia
  - niiden opetteluun tarvitaan oma kurssi
- Vaikeaa valita sopivinta
  - paljon erilaisia konekieliä
- Keskitytään vain opetuksen kannalta oleellisiin asioihin
  - tarvittaessa oikea konekieli 'helppo' oppia

 Copyright Teemu Kerola 2002

Tietokone TTK-91 (4)

- Laitteisto, hardware (HW)
  - suoritin, muisti, väylät
  - oheislaitteiden liitännät
- Käskykanta - konekieliarkkitehtuuri
  - käyttöliittymä laitteistoon
  - konekäskyt, tiedon esitysmuodot, tietotyypit
- Symbolinen konekieli
  - luettavampi muoto konekielestä
  - kullakin symbolilla yksikäsitteiset arvot
- KOKSI simulaattori
  - ohjelma, joka simuloi TTK-91 koneen laitteistoa

 Copyright Teemu Kerola 2002

TTK-91 laitteisto



12.12.2001 Copyright Teemu Kerola 2002 5

TTK-91 rekisterit

- 8 yleisrekisteriä

ks. Kuva 4.1 [Häkk98]

  - vain näitä rekistereitä voi koskettaa (suoraan) konekäskyillä
  - kaikki laskenta tapahtuu rekistereiden avulla
  - R0 työrekisteri
    - indeksirekisterinä == 0
      (tietyssä tilanteessä R0:n käyttö tarkoittaa lukua 0 rekisterin R0 sisällön asemesta)
  - R1-R5 työ- ja indeksirekistereitä
    - tyyppi riippuu konekäskystä
  - pino-osoitin SP (R6)
  - ympäristöosoitin FP (R7)

Stack Pointer

Frame Pointer

12.12.2001 Copyright Teemu Kerola 2002 6

TTK-91 Kontrolliyksikkö (CU)

ks. Kuva 4.1 [Häkk98]

- PC - Program Counter, käskyosoitin
  - seuraavaksi suoritettavan konekäskyn osoite
- IR - Instruction Register, käskyrekisteri
  - suorituksessa oleva konekäsky
- TR - Temporary Register, apurekisteri
  - tilapäinen talletuspaikka käskyn suoritusaikana
- SR - State Register, tilarekisteri
  - suorittimen tila ja rajoitukset tällä hetkellä

TTK-91 Tilarekisteri SR (3)

- Tilatietoa siitä, mitä suorittimella tapahtui edellisen käskyn suorituksessa
  - virhetilanteet, poikkeukset ks. Kuva 4.1 [Häkk98]
  - konekäsky olikin käyttöjärjestelmän palvelupyyntö
  - vertailun tulos
- Tilatietoa siitä, mitä systeemissä tapahtui viime aikoina
  - käsittelemättömät laitteiden antamat signaalit (laitekeskeytykset, device interrupts)
- Tilatietoa siitä, mitä suoritin saa tehdä jatkossa
  - etuoikeutettu tila: kaikki muistialueet, kaikki käskyt
  - poikkeukset ja keskeytykset sallittuja vai ei?

Tilarekisteri SR (9)



TTK-91 Muistinhallintayksikkö (MMU)

- Muistiinviittausrekisterit — ks. Kuva 4.1 [Häkk98]
  - MAR - Memory Address Register, muistiosoite
  - MBR - Memory Buffer Register, luettava/kirjoitettava arvo
- Käytössä oleva muistialue
  - vain tähän alueeseen voi nyt viitata
  - BASE - muistisegmentin alkuosoite
  - LIMIT - muistisegmentin koko
  - kaikki muistiosoitteet suhteellisia BASE rekisterin arvoon
  - käyttöjärjestelmä asettaa ja valvoo



TTK-91 Käskykanta

- Tietotyypit
- Konekäskyjen tyypit
- Konekäskyn rakenne
  - montako bittiä, minkälainen sisäinen rakenne
- Muistissa olevan tiedon osoitustavat
  - konekielessä
  - symbolisessa konekielessä
- Operaatiot

 Copyright Teemu Kerola 2002

TTK-91 tietotyypit (2)

- 32 bittinen kokonaisluku
  - noin 10 desimaalinumeroinen luku
- EI:
  - liukulukuja
  - merkkejä
  - totuusarvoja
  - …

 Copyright Teemu Kerola 2002

TTK-91 käskytyypit

- Aina 2 operandia itse käskyssä
  - aina ei molemmilla ole merkitystä
    - JUMP vain yksi operandi, Ri+ADDR
    - NOP ei operandeja lainkaan
- Käsky aina 32 bittiä
- Ensimmäinen operandi aina rekisterissä
- Toinen operandi muistissa tai rekisterissä
  - luku rekisteristä on nopeampaa kuin muistista hakeminen
- ALU-operaatioiden tulos rekisteriin
  - korvaa 1. operandin arvon!

12.12.2001 Copyright Teemu Kerola 2002 13

Symbolinen konekieli (7)

```
LOOP:   ADD    R4, @TAULU(R1)
viite:  OPER   Rj, M ADDR(Ri)
```

Ri = indeksirekisteri

ADDR = osoiteosa

M = 2. operandin osoitusmoodi

Rj = 1. operandina oleva rekisteri

OPER = käskyn symbolinen nimi, opcode

viite = käskyn (symbolinen) osoite

- Suora vastaavuus konekieleen
  - yksinkertainen assembler-käännös

12.12.2001 Copyright Teemu Kerola 2002 14

Symbolinen konekieli

- Symbolien vastaavuus 1:1 kaikkialla
  - viite: muistiosoite
  - operaatiokoodi, opcode: vakio
  - osoitekentän symboli: vakio tai muistiosoite
    - kenttään voi kirjoittaa joko symbolin tai arvon!

  Kaikki muistiosoitteet suhteellisia BASE-osoitteeseen, eli arvoalueella [0, LIMIT-1]
- Osoitusmoodi: monimutkaisempi vastaavuus
  - konekielessä 2 moodia
    - indeksoitu, epäsuora indeksoitu
  - symbolisessa konekielessä 8 moodia
    - helpottavat ohjelmointia

12.12.2001 Copyright Teemu Kerola 2002 15

Symbolinen konekieli vs. konekieli (3)



12.12.2001 Copyright Teemu Kerola 2002 16

Operandin osoitusmuodot symbolisessa konekielessä

- 8 eri osoitusmoodia (vain 2. operandille!)
- Tekstuaalisesti koodattuna
  - osoitusmoodi — LOAD R1, @Field1(R3)
    - = vakio [+ rekisterin arvo]
    - tyhjä arvo rekisterissä tai muistissa
    - @ epäsuora viite muistiin
  - sulkumerkit rekisterin ympärillä
    - ei sulkuja käytä rekisterin arvoa sellaisenaan
    - sulut käytä rekisterin osoittamaa muistipaikan arvoa
  - 0-arvoa ei kirjoiteta näkyviin
    - indeksirekisterinä R0 tai vakiona 0

TTK-91 muistin osoitusmoodit (8)

ks. lista sivulla 50 [Häkk98]




```
LOAD  R1, 10          ; R1 ← 200
LOAD  R1, =10         ; R1 ← 10
LOAD  R1, @10         ; R1 ← 6000
LOAD  R4, R2          ; R4 ← 201
LOAD  R4, @R2         ; R4 ← 11
LOAD  R5,=Tbl(R3)     ; R5 ← 201
LOAD  R5, Tbl(R3)     ; R5 ← 11
LOAD  R5, @Tbl(R3)    ; R5 ← 300
```

Indeksointi (2)

LOAD R4,=Tbl(R3)

- Laske aina ensin tehollinen muistiosoite (effective address, EA): EA= Tbl + (R3) = 201
- Sitten katso moodia ja tee niin monta muistinoutoa kun tarvitaan
  - ”=”: 0 kpl R4 ← 201
  - tyhjä: 1 kpl R4 ← Mem[201] = 11
  - ”@”: 2 kpl R4 ← Mem[Mem[201]] = Mem[11] = 300

pelkkä rekisterin nro @-merkin jälkeen ⇒ 1 kpl
STORE käsky ⇒ 1 kpl vähemmän noutoja ja yksi tallennus

Indeksoinnin käyttö (2)

- Taulukot
  - Vakio (symboli) taulukon alkuosoite
  - indeksirekisterissä indeksi
- Tietueet
  - indeksirekisterissä tietueen alkuosoite
  - vakiona tietueen kentän suhteellinen osoite tietueen sisällä





TTK-91 operaatiot

- Muistiinviittaukset
  - tavalliset: load & store
  - pino-operaatiot (aliohjelmien toteuttamista varten)
- I/O käskyt
- Kokonaislukuoperaatiot
- Loogiset operaatiot totuusarvoille
- Bittien siirtokäskyt (shift instructions)
- Kontrollin siirtokäskyt
  - mistä löytyy seuraavaksi suoritettava käsky?
- Muut käskyt

TTK-91 muistiinviittausoperaatiot (3)

- LOAD
  - käskyä käytetään myös rekistereiden kopiointiin (Move operaatio)

```
LOAD R1, X
LOAD R5, @ptrX
LOAD R0, R5
```

- STORE
  - tallettaa aina muistiin

```
STORE R2, X
STORE R3, Tbl(R4)
```

- PUSH, POP, PUSHR, POPR
  - aliohjelmien toteut-tamista varten
  - käsitellään myöhemmin

```
POP   SP, R1  ; load …
PUSH  SP, R1  ; store …
```

TTK-91 I/O operaatiot

- IN

```
IN      R3, =KBD
```

  - lue arvo (kokonaisluku) rekisteriin annetulta laitteelta
- OUT

```
OUT   R2, =CRT
```

  - tulosta arvo (kokonaisluku) rekisteristä annetulle laitteelle
- Laitteet?
  - KBD - näppäimistö, stdin
  - CRT - näyttö, stdout
  - ei muita!

12.12.2001 Copyright Teemu Kerola 2002 23

TTK-91 kokonaislukuoperaatiot

- LOAD (”move”)

```
LOAD  R3, R1  ; R3 ← R1
```

- ADD, SUB

```
ADD  R3, R1  ; R3 ← R3+R1
SUB  R3, =1   ; R3 ← R3-1
```

- MUL

```
MUL  R3, Tbl(R1)   ; R3 ← R3 * Mem(Tbl+R1)
```

- DIV, MOD

```
LOAD  R1,=14
DIV     R1,=3          ; R1 ← 4
LOAD  R1,=14
MOD    R1,=3          ; R1 ← 2
```

12.12.2001 Copyright Teemu Kerola 2002 24

TTK-91
loogiset operaatiot (4)

- NOT, AND, OR, XOR
  - kaikille 32 bitille
  - yksi bitti kerrallaan



```
LOAD  R1, =12      ; R1 = 000…000 1100
LOAD  R2, =5       ; R2 = 000…000 0101

AND   R1,R2        ; R1 = 000…000 0100
OR    R1,R2        ; R1 = 000…000 1101
XOR   R1,R2        ; R1 = 000…000 1001
NOT   R1           ; R1 = 111…111 0011
```

 Copyright Teemu Kerola 2002

TTK-91
bittien siirtokäskyt

- SHL, SHR
  - siirrä bittejä vasemmalle tai oikealle
  - täytä nollilla

```
LOAD R1,=5    ;R1 = 000…000 00101 = 5
SHL  R1,=1    ;R1 = 000…000 01010 = 10
```

  - positiivisilla luvuilla yhden bitin siirto vasemmalle on sama kuin 2:lla kertominen!
  - positiivisilla luvuilla yhden bitin siirto oikealle on sama kuin 2:lla jakaminen!

```
LOAD R1,=5    ;R1 = 000…000 00101 = 5
SHR  R1,=1    ;R1 = 000…000 00010 = 2
```

 Copyright Teemu Kerola 2002

TTK-91 kontrollin siirtokäskyt (6)

- JUMP `JUMP Loop`
- COMP `COMP R3, =27` `COMP R2, X`
  - asettaa tilarekisteriin SR vertailun tuloksen: L, E tai G
- JLES, JEQU, JGRE, JNLE, JNEQU, JNGRE
  - perustuu tilarekisterin tietoon eli viimeksi suoritettuun COMP-käskyyn `JGRE Loop`
- JNEG, JZER, JPOS, JNNEG, JNZER, JNPOS
  - perustuu annetun rekisterin arvoon `JPOS R1, Loop`
- CALL, EXIT (käsitellään myöhemmin)
- SVC `SVC SP, =HALT ;ohjelman suoritus päättyy`

12.12.2001 Copyright Teemu Kerola 2002 27

TTK-91 muut käskyt

- NOP `NOP`
  - Nop Operation, tyhjä käsky, älä tee mitään
  - varaa kuitenkin muistia yhden sanan (32 bittiä)
  - suoritetaan samoin kuin muutkin käskyt

12.12.2001 Copyright Teemu Kerola 2002 28

TTK-91 assembler kääntäjän ohjauskäskyt (4)

- Eivät generoi lainkaan konekäskyjä
- EQU - Equal
  - antaa arvon symbolille symbolitauluun
- DC - data constant
  - varaa yhden sanan tilaa muistista, antaa sille alkuarvon ja antaa osoitteen symbolin arvoksi (symbolitauluun!)
  - esim. muuttujan tai ison vakion määrittely
- DS - data segment
  - varaa monta sanaa tilaa muistista, antaa arvon symbolille
  - alkuarvot ovat epämääräisiä!
  - esim. taulukon tai tietueen tilan varaus

```
Sata    EQU 100
```

```
LOAD R1, =Sata
```

```
X       DC  50
```

```
LOAD R1, X
```

```
Tbl     DS  200
```

```
LOAD R3,Tbl(R1)
```


TTK-91 symbolinen konekieliohjelma

hello.k91

```
X       DC      13
Y       DC      15

MAIN    LOAD    R1, X
        ADD     R1, Y
        OUT     R1, =CRT
        SVC     SP, =HALT
```

TTK-91 symbolinen konekieliohjelma

sum.k91

```
; sum - laske annettuja lukuja yhteen, luku 0 on loppumerkki

Luku    DC 0                    ; nykyinen luku, alkuarvo 0
Summa   DC 0                    ; nykyinen summa, alkuarvo 0

Sum     IN      R1, =KBD        ; ohjelma Sum alkaa käskystä 0
        STORE   R1, Luku
        JZER    R1, Done        ; luvut loppu?

        LOAD    R1, Summa       ; Summa <- Summa+Luku
        ADD     R1, Luku
        STORE R1, Summa     ; summa muuttujassa, ei rekisterissä?

        JUMP    Sum

Done    LOAD    R1, Summa       ; tulosta summa ja lopeta
        OUT     R1, =CRT
        SVC     SP, =HALT
```

 Copyright Teemu Kerola 2002

KOKSI
TTK-91 -koneen simulaattori (7)

- Toimii kuten oikea kone toimisi
- Graafinen käyttöliittymä
- I/O vain käyttöliittymän kautta
- Ohjelmien valinta (”lataus”), käännös ja suoritus
- Ohjelmien editointi
  - myös mikä tahansa tekstieditori kelpaa!
- Käsky kerrallaan suoritus mahdollinen
- Käsky kerrallaan, kommentoinnin kera

ks. sum.k91

 Copyright Teemu Kerola 2002

KOKSI
TTK-91 -koneen simulaattori

- Käytettävissä (DOS, W95, W98, W-NT, W2000)
  - laitoksen koneissa
  - kotona http://www.cs.Helsinki.FI/u/kerola/tito/
- Installoi itse kotihakemistoosi (n. 120 KB)
  - kopioi zip-tiedosto ja pura se koksi-hakemistoon
  - editoi koksi.cfg tiedostoon editorin polku
    Esim: `c:\windows\command\edit.com`
- Ohjelmatiedostojen (hello.k91 jne) tulee olla samassa hakemistossa kuin simulaattorin (koksi.exe)
  - käynnistä (esim.) klikkaamalla koksi.exe

-- Luennon 2 loppu --

Some typical 80x86 intructions and their function

Instruction	Function
JE name	If equal (CC) EIP = name}; EIP - 128 ≤ name < EIP + 128
JMP name	{EIP = NAME};
CALL name	SP = SP - 4; M[SP] = EIP + 5; EIP = name;
MOVW EBX,[EDI + 45]	EBX = M [EDI + 45]
PUSH ESI	SP = SP - 4; M[SP] = ESI
POP EDI	EDI = M[SP]; SP = SP + 4
ADD EAX,#6765	EAX = EAX + 6765
TEST EDX,#42	Set condition codes (flags) with EDX & 42
MOVSL	M[EDI] = M[ESI]; EDI = EDI + 4; ESI = ESI + 4

Fig. 3.32 [PaHe98]